eSIM開通(發行QR)說明書 1/2

※開通後要在2天內安裝到手機裡開始使用。如不使用,將會自動於第3天開始計算有效日期



ê e	esim.sim4.n	ne sō Ċ	完了	🔒 esim.sim4.me	ぁあ
		E EN	User O		BE
0000-1000-0006-7072		0000-1000-0006-7072			
31 <u>1</u>	デージ設備	管制部制系	Expration Dat	e Data Cep	Speed (ofter
311	20 _{GB}	200 kbps	6 days	20 GB	200 kbps
台までの流れに	t <u>555</u>		See the quick s	tart guide here	
取用に アクティン あことあります。 ーションコード」 ください。 ーションコード」 こもいこ利用開始 炊用はこちら	ペーションコード時日、 「 なぶ会内されますのであ得 で 自発行動日を含んで245 を発行後、インストールし となり、ブランと巻が入り を 単要事項説明に同意す	(なった場所、例わされる (たください) は大にインストールし、ご ない場合でも、発行動画 ントとればすのでと目来く	Please be patient as the Start using eSII	hey will be issued in order. M Instruming the "activation code" within 2 day on if you do not install after issuing the "acti ingo this if or day from the date of issuence plan will be issuenced. CE ~	is including the date of Ination code", it will be request, and the Service
\$#時間 ★1 12:49 アクテ		£0 €Ω⇔ In.	Current Local 1 2024/1/25(Thu) ·	accept and agree to the Terms of Time in Japan 1248 : Insue Activation Code) \$ II.
本時間 木) 1249 アフラ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・		-215 	U Current Local 1 2024/1/25(Thu) 11:51 完了 したの 0 0000- Contact and	Acception agents the removed of Time in Japan. 1248 Issue Activation Code A esim.sim4.me 1000-0006-7072	uni ≎ (355 u 93 ⊟ 81 ⊡
本時間 木) 1249 アクテ・ 〇 100-1000-0 13回	۲۰۰۰ میں اور	el ≎ © ne a.55 ° E © 200 kops	□ ■Current Local 1 2024/17/25(Thu) 11:51 売了 0000- Core 0 0000- Core 5 0000- Core 5 0000- Core 5 0000-	ecception agene to be remine of a constant of the remine of the rem	ani ຈີ (555) الم الع Speed Jahr Shearcel
本時間 木) 12.49 アフテ・ 第 ()00-1000-0 100-0 10		421		Time in Japan Time in	- all 🗢 C 35 35 1
	・パーションコード esim.sim4.n 006-7072 2068 またびもいう を 2068 またびもいう を した後年の ないちょう の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		Learner Local 1 2024/1/25(Thi): 1224/1/25(Thi)	The in Japan The in Japan Ext 8 Issue Activation Code A estim.sim4.mee 1000-0006-7072 A at a state at	
	・パーションコート psim.sim4.n 006-7072 アーン指し 200a は立ちら ロード発行して行うな すったびかびり、なりつい はないないでしまった。 はったびかしていたい たいないでしまった。 はないないでしまった。 はないないでしまった。 はないないでしまった。 はないで、 はないでしまった。 はないでしまった。 はないでしまった。 はないでしまった。 はないでしまった。 はないでしまった。 はないでしまった。 はないで、 は、 はないで、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	(2) (2)	Letteret Local 1 2024/1/25(Thi):	Accept and agene to the Learner of Fine in Japan Ex48 Issue Activation Code a esim.sim4.mee 1000-0006-7072 a <u>a</u>	In the second se
	・ペーションコート ssim.sim4.n 006-7072 アーン指し 200cb 1255 115555 115555 115555 11555 115		Letterent Local 1 2024/1/25(Triv):	The in Japan The in Japan Ext 45 Issue Activation Code C	And Control of the second seco

Powered by J. Bridge Co., Ltd.

【中文】

eSIM開通(發行QR)說明書 2/2

- ③等待發行的過程中畫面中間會出現下列 訊息
 - 日文:【發行中】 英文:【Pending】
 - ※大約需要15分鐘左右.
- ※每星期二22:00~星期三9:00是系統維護 時間,可能會需要較多的時間.

※如果擔心花費太久的時間,可在海外先發行。 但要注意發行後第3天會開始計算有効日期。



- ④開通完成後,畫面上會出現如右圖紅色框 起來的部份.
 - 上半段是手動輸入的資訊
 - 最下面有顯示QR的藍色鍵.
 - 日文: QRコードで表示 英文: QR Code

請按下藍色鍵,將顯示在畫面的QR截圖存 到手機的照片夾裡,可以列印出來,或是 傳送到別台手機或電腦等裝置中,以便 在執行加入eSIM時可以掃描到此QR.



發行完啟用碼及QR以後,可以用同樣的【eSIM Activation URL】來查詢 已經使用的數據量和有效日期等資訊。可加入到主畫面中以方便查詢

eSIM啟用説明書 ■ For iOS 掃描QR啟用 1/4



eSIM啟用説明書 ■ For iOS 掃描QR啟用 2/4



■如果有複數的SIM存 在時,請繼續⑧~⑪的設 定.

■點選行動方案標籤的 名稱後可以更改或重新 設定.

■本說明書中【主要】是 指原來在使用的回線, 【旅遊】是指剛才加入的 eSIM回線.

■行動數據要選擇購買 的eSIM【旅遊】標籤.

■不想使用到【主要回 線】的國際漫遊時,請關 閉【允許行動數據切換】.

➡不想使用【主要】回線 接收電話或簡訊時,請關 閉【主要】SIM,避免產生 高額漫遊電話費.

【設定】→【行動服務】→ 選擇SIM中的【主要】→ 將【開啟此號碼】關閉

eSIM啟用説明書 ■ For iOS 手動輸入用 3/4

①設定 → ②行動服務 → ③加入eSIM → ④使用行動條碼 →

(①~④請參閱上頁的圖片說明)

⑤手動輸入詳細資訊➡

⑥輸入【SM-DP+位址】及【啟用碼】後,按右上角的【下一步】→

※請利用 сору 功能,以免輸入錯誤.

※【SM-DP+位址】→日文:SM-DB+アドレス·英文:SM-DB+Address

※【啟用碼】 → 日文: アクティベーションコード・英文: Activation Code

⑦~⑫請參閱上頁圖片說明。

·III中登蜀信 ◆ 下午6-31 ● ◎ ■ [●]	##中華歌店 下午4-24 ② □ 《 返回 下一歩	Activation Code has been issued. Please proceed to activate following the quick start guide.		
	輸入啟用碼 ^{輸入電信業者提供的歐用資訊。}	For Android A Please copy this code and paste it.		
	SM-DP+位址 啟用碼	For iOS Please copy these codes and paste it.		
掃描行動條碼 將電信業者的行動條碼放在方框中。 更多內容…	確認碼 可留空	SM-DP+Address Copy SM-V4-033-A-GTM.PR.GO-ESIM.COM Activation Code : Copy 0001-B9037833B27FDFF3432A739478A450'		
	q w e r t y u i o p	Confirm Code : (Empty)		
打開照片	asdfghjkl			
手動輸入詳細資訊				
丁町時の八時千加見記	123 🌐 🖞 space next			

eSIM啟用説明書 ■ For iOS 設定個人熱點 4/4

■單一SIM

①「設定」➡ ②「行動服務」➡ ③「行動數據網路」➡ ④輸入「行動數據」和「個人熱點」中的【APN】・【使用者名稱】・【密碼】

■雙SIM

①「設定」➡ ②「行動服務」➡ ③在「SIM」中選擇要做為行動數據的標籤➡ ④「行動數據網路」➡ ⑤輸入「行動數據」和「個人熱點」中的【APN】・【使用者名稱】・【密碼】

•Ⅲ中華電信 <> 上午12:09 <>> ■>		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
行動數錄 APN 使用者名稱		APN 使用者名稱 密碼
密碼 MMS APN	【APN】 ppsim.jp	MMSC MMS代理伺服器 MMS最大訊息大小
使用者名稱 密碼	【使用省石碑】pp@sim 【密碼】jpn	MMS UA Prof URL 個人熱點 APN
MMSC MMS代理伺服器 MMS最大訊息大小		使用者名稱密碼
MMS UA Prof URL 個人熟點		重置設定

在去日本前可以先加入eSIM

在日本境外會出現如圖1的「啟用中」 抵日後收到NTTdocomo電波即可啟用成功※圖2





【Q1】為何不能在海外啟用成功?

因為本公司是使用日本當地的NTTdocomo行動網路,所以必須抵達日本後才能啟用成功.

【注意】目前在台灣販賣的大多是中、韓、美等各國通信公司的國際漫遊型eSIM,所以才可以在日本境外先設定完成。漫遊型eSIM在日本境外需要先將漫遊關閉,抵達日本後再開啟漫遊,每次重新搜尋電波會比日本在地eSIM慢。

【Q2】加入後就開始計算使用期限嗎?

抵達日本啟用成功後才開始計算使用期限。

【注意】發行QR後即使不啟用,也會自動在第3天開始計算有効期限。

eSIM啟用説明書 ■For Android

Android的手機因廠牌不同操作方法會稍有不同 ■SAMSUNG

【掃描QR啟用】

設定>連接>SIM卡管理工具>新增eSIM>選掃描二維碼 掃描QR後,eSIM將會自動下載啟用

【手動輸入啟用碼】

設定>連接>SIM卡管理工具>新增 eSIM>選掃描二維碼

> 輸入啟用碼

手動輸入完啟用碼後,eSIM將會自動下載啟用